



Circuit Rally Stop-Watch

Pagina 1 di 2
Data 09/12/19

Via Leini 524, 10088,
Volpiano – To -

29424103

N° 13 4029 00



CARATTERISTICHE	TECHNICAL FEATURES
<ul style="list-style-type: none">• Funzioni Start/Stop/Reset• Funzione Split Time• Possibilità di scaricare i dati sul pc tramite cavo usb (non fornito in dotazione)	<ul style="list-style-type: none">• Start/Stop/Reset functions• Split Time function• Option o downloading data on the PC via USN lead (USB lead not included)
DOTAZIONE	WHAT'S IN THE BOX
<ul style="list-style-type: none">• N.1 Cronometro• N.1 Cavo alimentazione 12V• N.1 Remote control• N.2 Fascette riapribili• N.1 foglio Istruzioni	<ul style="list-style-type: none">• N.1 Chronometer• N.1 12V power lead• N.1 Remote control• N.2 Releasable Zip Ties• N.1 Instructions Manual
CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS
<ul style="list-style-type: none">• Ampio display led ad alta luminosità per garantire un'ottima visibilità anche in prova notturna• Pulsanti ad ampia escursione trasmettono una buona sensazione al tatto anche con l'utilizzo dei guanti• Memorizzazione dei dati gara e possibilità di scaricarli sul computer	<ul style="list-style-type: none">• Large high brightness LED display to guarantee excellent visibility, even by night driving• Backlit buttons and wide excursion grant good touch sensation, even when wearing gloves• Stores race data and can be downloaded on the computer
INSTALLAZIONE IN VETTURA	INSTALLATION IN A CAR
<ul style="list-style-type: none">• Possibilità installazione su Roll Bar sfruttando la forma sagomata appositamente, fermando poi con fascette in plastica inserendo guarnizione in dotazione fra cronometro e punto di fissaggio.• Stop-Watch è facilmente applicabile anche a pannello (cruscotto, paratie laterali, ecc.) utilizzando i fori previsti nella struttura	<ul style="list-style-type: none">• Its specifically shaped design allow the unit to be installed on a roll bar, fixing it with the plastic clamps and the using the shock absorber between the chronometer and fixing point.• Stop-Watch is also easily fixed to a panel (dashboard, side bulkheads, etc.), using the holes in the structure

sparco	Circuit Rally Stop-Watch	Pagina 2 di 2 Data 09/12/19
Via Leini 524, 10088, Volpiano – To -	29424103	N° 13 4029 00

ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY
Stop-Watch è studiato per essere utilizzato con la batteria auto da 12V tramite il cavo fornito in dotazione. Anche a dispositivo spento si ha un leggero consumo di energia quindi si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione in caso di lunghi periodi di inattività.	Stop-Watch has been designed for use with a 12V car battery via the lead supplied. A little power is consumed even when the device is switched off. We therefore recommend disconnecting the power lead if it will not be used for long time.
FUNZIONAMENTO	HOW TO USE
<p>Pulsante Start/Stop/Reset:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Premuto una volta accende l'apparecchio - Ad apparecchio acceso, premendo una volta, parte il cronometro - A conteggio avviato, premendo una volta, il cronometraggio viene interrotto - Tenendo premuto 5 secondi il conteggio viene azzerato (i dati sono comunque salvati nella memoria e si possono cancellare solo tramite il software) - Tenendo premuto 10 secondi spegne l'apparecchio <p>Pulsante Split/Resume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A conteggio avviato, premuto una volta, visualizza il tempo trascorso fino al momento della pressione del pulsante; Stop-Watch sta ancora cronometrando nonostante sul display la visualizzazione sia ferma, così il navigatore ha tempo di prendere le note - A conteggio avviato ma con visualizzazione dello Split, premuto una volta, il cronometraggio riparte visualizzando il tempo trascorso anche nel periodo di "pausa" 	<p>Start/Stop/Reset button:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Press once to turn the device on - When the device is on, press once to start the chronometer - When timing is complete, press once to stop the chronometer - Hold pressed for 5 seconds to reset the timer (data is any case saved in the memory and can only be deleted by means of software) - Hold pressed for 10 seconds to turn the device off <p>Split/Resume button:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Once timing has started, press once to display the time that has passed until pressing the button; Stop-Watch is still timing, despite the fact that the display show is still. This gives the navigator time to take notes - Once timing has started, but on Split view, press once to start the chronometer once again, showing time spent including in the "pause" period